# 3715Z0

Rechteckige Lampe

Peli führt mit seiner neuen 90°-Lampe erneut den Weg an. Neben den Abwärts-LEDs zur Beleuchtung Ihres Weges bietet die neue 3715Z0 LED Lampe weiterhin 189 Lumen (hoch) und 90 Lumen (niedrig) und einen Blinkmodus. Ein weiteres Novum ist die integrierte Batterieanzeige, damit Sie stets über den Batterieladezustand Ihrer Lampe Bescheid wissen, bevor es zum Einsatz kommt. Die 3715Z0 LED Lampe ist kompakt, robust und leicht, sie enthält die neueste Technologie und ist durch die legendäre Qualitätsgarantie von Peli abgedeckt.

Die 3715Z0 LED - Jetzt können Sie IHRE SCHRITTE IM AUGE BEHALTEN.

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **Länge** | 5.36" (13.6 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **O-Ring Dichtung** | Buna-N |
| **Linse** | Anti-static PMMA |
| **Drehkopf** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **Clip** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

## FARBEN

High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

| | |
|---|---|
| **Lampentyp** | LED |
| **Lamp Secondary Type** | LED |

## POWER

| | |
|---|---|
| **Batteriegröße** | AA |
| **Batterietyp** | Alkaline |
| **Anzahl der Batterien** | 4 |
| **Batterieladezustandsanzeige** | 3 Blue LEDs |
| **Volt** | 6.0v |

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Batterien** | 14.4 oz (408 gr) |
| **Gewicht ohne Batterien** | 11.0 oz (312 gr) |

## SWITCH

| | |
|---|---|
| **Schaltertyp** | Push Button |
| **Leuchtmodi** | High / Low / Downcast / Flashing |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 0**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 1 |

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW | DOWNCAST |
|---|---|---|---|
| | 189 LUMENS | 90 LUMENS | 23 LUMENS |
| | 4h 0mins | 7h 0mins | 31h 0mins |
| | 249m | 157m | 24m |
| | 15552cd | 6150cd | 150cd |
| | IPX4 | | |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 12-03-25*