



3765Z0

Rechteckige Lampe

Peli führt mit seiner neuen, wiederaufladbaren 90°-Lampe 3765Z0 erneut den Weg an. Neben den Abwärts-LEDs zur Beleuchtung Ihres Weges bietet die neue 3765Z0 LED Lampe weiterhin 194 Lumen (hoch) und 92 Lumen (niedrig) und einen Blinkmodus. Ein weiteres Novum ist die integrierte Batterieanzeige, damit Sie stets über den Batterieladezustand Bescheid wissen, bevor es zum Einsatz kommt. Die 3765Z0 LED-Lampe ist kompakt, robust und leicht, sie enthält die neueste Technologie und ist durch die legendäre Qualitätsgarantie (nach geltendem Gesetz) von Peli abgedeckt. Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1).

- 4-Modus-Taste für den Batterieladezustand
- Das Verschlussrad hält die 4 AA Batterien sicher
- Sicherheitsklemme für die handfreie Verwendung
- Die angehängte Batteriefachabdeckung ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel




GRÖSSE

Länge 5.36" (13.6 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung Buna-N
Linse Anti-static PMMA
Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Anti-static Impact Modified PC/PBT

FARBEN

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

Batteriegröße AA
Batterietyp NiMH
Anzahl der Batterien 4
inklusive Batterien ja
Rechargeable ja
Ladezeit 5 hrs
Batterieladezustandsanzeige 3 Blue LEDs
Volt 4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 14.6 oz (414 gr)
Gewicht ohne Batterien 11.0 oz (312 gr)

SWITCH






| | |
|--------------------|-----------------------|
| Schaltertyp | Push Button |
| Leuchtmodi | High / Low / Flashing |

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

| | |
|------------------------|---|
| Mindestmenge | 1 |
| Verpackungscode | B |

| | FL1 STANDARD | HIGH | LOW | DOWNCAST |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
|  | 194 LUMENS | 92 LUMENS | 24 LUMENS | |
|  | 3h 30mins | 6h 45mins | 20h 0mins | |
|  | 256m | 161m | 24m | |
|  | 16392cd | 6454cd | 146cd | |
|  | IPX4 | | | |

ZUBEHÖR



3769
Ersatzbatterie



3770F
Battery Charger Base



6061F
Direktladekabel für Schnellladegerät



8056F
12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-26