



# 3765Z0

Rechteckige Lampe

Peli führt mit seiner neuen, wiederaufladbaren 90°-Lampe 3765Z0 erneut den Weg an. Neben den Abwärts-LEDs zur Beleuchtung Ihres Weges bietet die neue 3765Z0 LED Lampe weiterhin 194 Lumen (hoch) und 92 Lumen (niedrig) und einen Blinkmodus. Ein weiteres Novum ist die integrierte Batterieanzeige, damit Sie stets über den Batterieladezustand Bescheid wissen, bevor es zum Einsatz kommt. Die 3765Z0 LED-Lampe ist kompakt, robust und leicht, sie enthält die neueste Technologie und ist durch die legendäre Qualitätsgarantie (nach geltendem Gesetz) von Peli abgedeckt. Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1).

- 4-Modus-Taste für den Batterieladezustand
- Das Verschlussrad hält die 4 AA Batterien sicher
- Sicherheitsklemme für die handfreie Verwendung
- Die angehängte Batteriefachabdeckung ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel




## GRÖSSE

**Länge** 5.36" (13.6 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>O-Ring Dichtung</b>	Buna-N
<b>Linse</b>	Anti-static PMMA
<b>Drehkopf</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

## FARBEN

 High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

## POWER

<b>Batteriegröße</b>	AA
<b>Batterietyp</b>	NiMH
<b>Anzahl der Batterien</b>	4
<b>inklusive Batterien</b>	ja
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Ladezeit</b>	5 hrs
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	3 Blue LEDs
<b>Volt</b>	4.8v

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Batterien</b>	14.6 oz (414 gr)
<b>Gewicht ohne Batterien</b>	11.0 oz (312 gr)

## SWITCH






<b>Schaltertyp</b>	Push Button
<b>Leuchtmodi</b>	High / Low / Flashing

## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 0**

## ANDERE

<b>Mindestmenge</b>	1
<b>Verpackungscode</b>	B

	<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>DOWNCAST</b>
	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS	
	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins	
	256m	161m	24m	
	16392cd	6454cd	146cd	
	IPX4			

## ZUBEHÖR



**3769**  
Ersatzbatterie



**3770F**  
Battery Charger Base



**6061F**  
Direktladekabel für Schnellladegerät



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-04-26*