



3315RZ0

Уникальный светодиодный фонарь Peli™ 3315RZ0 оснащен революционной литий-ионной аккумуляторной батареей со сроком службы более 2000 циклов, что в 4 раза больше, чем у обычных аккумуляторов, рассчитанных на 500 циклов. Легкий и компактный фонарь может работать в одном из трех режимов (высокая яркость / низкая яркость / мигающий), обеспечивая до 132 лм чистого яркого света и до 34 часов времени работы. Помимо этого, фонарь 3315RZ0 оснащен постоянно работающим индикатором заряда батареи, который удобно встроен в выключатель. Поверхность эргономичного полимерного корпуса исключает проскальзывание; также имеется шнурок для дополнительной защиты от падения.

- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Уровень защиты от проникновения IPX7
- 3 режима: высокая освещенность / низкая освещенность / мигающий
- Шнурок (в комплекте)
- Специальная литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает 2000 циклов (увеличение на 300%)
- До 132 люменов
- До 34 часов работы



РАЗМЕРЫ

длина	6.11" (15.5 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static PC/PBT
уплотнительное кольцо	NBR
линза	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static PC/PBT

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	18650
тип батареи	Lithium Iron Phosphate
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	10 hrs
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	3.2v

ВЕС


масса с батареями	4.6 oz (130 gr)
масса без батарей	3.0 oz (85 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

IECEX ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

АКСЕССУАРЫ



3318Z0
Панельный блок зарядного устройства



3317
Right Angle Adapter



8056F
12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-18-24