



## 3765Z0

Прямоугольные

Компания Peli снова впереди всех: на этот раз благодаря очередной новинке — перезаряжаемому прямоугольному фонарю 3765Z0. В фонаре 3765Z0 LED с направленными вниз светодиодами для освещения пути предусмотрены следующие режимы работы: высокой интенсивности (194 лм), низкой интенсивности (92 лм) и мигающий. Еще одним преимуществом является встроенный индикатор заряда батареи, позволяющий проверить уровень заряда аккумулятора перед использованием фонаря. Компактный, прочный и легкий фонарь 3765Z0 LED выполнен с применением новейших технологий, соответствует легендарным стандартам качества Peli и имеет бессрочную гарантию (в странах, в которых это требование подкреплено законодательством). Изделие имеет сертификат ATEX, зона 0 (категория 1).

- 4-режимная кнопка с индикацией уровня заряда батареи
- Стопорное колесико надежно удерживает 4 батарейки типа AA
- Надежная клипса для освобождения рук
- Привязная дверца батарейного отсека обеспечивает быструю замену батарей



### РАЗМЕРЫ

|       |                 |
|-------|-----------------|
| длина | 5.36" (13.6 cm) |
|-------|-----------------|

### МАТЕРИАЛЫ

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| корпус                | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| уплотнительное кольцо | Buna-N                             |
| линза                 | Anti-static PMMA                   |
| футляр                | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Зажим                 | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### ЦВЕТА

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  High Visibility Yellow |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIGHT SPECS

|                     |     |
|---------------------|-----|
| тип лампы           | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

### POWER

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| размер батареи           | AA          |
| тип батареи              | NiMH        |
| количество батарей       | 4           |
| батареи включены         | да          |
| Rechargeable             | да          |
| время зарядки            | 5 hrs       |
| Индикатор заряда батареи | 3 Blue LEDs |
| вольт                    | 4.8v        |

ВЕС

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| масса с батареями | 14.6 oz (414 gr) |
| масса без батарей | 11.0 oz (312 gr) |

SWITCH

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| тип выключателя  | Push Button           |
| режимы освещения | High / Low / Flashing |

СЕРТИФИКАТЫ

|             |
|-------------|
| ATEX Zone 0 |
|-------------|

ДРУГИЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Минимальная упаковка | 1 |
| Код упаковки         | B |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | LOW          | DOWNCAST     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 194<br>LUMENS | 92<br>LUMENS | 24<br>LUMENS |
|  | 3h 30mins     | 6h 45mins    | 20h 0mins    |
|  | 256m          | 161m         | 24m          |
|  | 16392cd       | 6454cd       | 146cd        |
|  | IPX4          |              |              |

АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>3770F</b><br>Battery Charger Base                                                | <b>6061F</b><br>Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки          | <b>8056F</b><br>12v Plug-in for Fast Charger                                          |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-26-25*